



# HP Neverstop Laser MFP 1201n

**Tonertank-Drucker mit hoher Kapazität, mit dem Sie scannen und bis zu 60 % bei Toner sparen können.<sup>1</sup>**

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – sparen Sie bis zu 60 % bei Toner.<sup>1</sup> Toner zum Drucken von bis zu 5000 Seiten ist im Lieferumfang enthalten.<sup>2</sup> Drucken, scannen und kopieren Sie und füllen Sie den Toner binnen Sekunden sauber nach.<sup>3</sup>



Weitere Informationen unter:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Highlights

- Drucken, Scannen, Kopieren
- Schwarzweiß-Druck mit bis zu 20 Seiten/Min.
- Toner zum Drucken von bis zu 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten
- Nachfüllbarer Toner
- Kompatibel mit der HP Smart App
- Ethernet-Konnektivität
- 150-Blatt-Papierzuführung

## Bis zu 60 % Ersparnis bei Toner bei jedem Nachfüllen<sup>1</sup>

- Verlassen Sie sich auf Einsparungen bei Toner – von Anfang an.<sup>1</sup> Sparen Sie bei jeder Füllung bis zu 60 % bei Toner.<sup>1</sup>
- Im Lieferumfang ist Toner zum Drucken von 5.000 Seiten enthalten.<sup>2</sup>
- Dank vielseitiger MFP-Funktionen – Drucken, Scannen und Kopieren – sind Ihre Aufgaben schnell erledigt.
- Lassen Sie Ihr Unternehmen nicht auf Ihren Drucker warten. Maximieren Sie Ihre Produktivzeit dank hoher Druckgeschwindigkeiten.

## Sauberer, nachfüllbarer Toner binnen Sekunden<sup>3</sup>

- Eine saubere Sache<sup>3</sup> – füllen Sie den Toner problemlos mit dem Toner-Nachfüllset wieder auf.<sup>4</sup>
- Dieser innovative Laserdrucker liefert Seite für Seite hervorragende Qualität.
- Produzieren Sie gestochen scharfen Text und satte Schwarztöne für hochwertige Schwarzweiß-Dokumente.
- HP Neverstop mit dem Original HP Toner-Nachfüllset erfüllt die Zertifizierungsanforderungen von Umweltzeichen wie dem Blauen Engel.

## Produktübersicht

Abbildung: HP Neverstop Laser MFP 1201n

1. LCD-Display mit Symbolen
2. HP Smart – App für mobiles Drucken
3. 100-Blatt-Ausgabefach
4. Flachbettscanner
5. High-Speed USB 2.0 Anschluss
6. 20 Seiten/Min. A4
7. Integriertes Ethernet
8. 150-Blatt-Papierzuführung
9. Vorinstallierter HP Original Toner für bis zu 5.000 Seiten



## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W1143A HP 143A Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (2.500 Seiten)
	W1143AD HP 143AD Doppelpack Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (Pro Kit: 2.500 Seiten)
	W1144A HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel (20.000 Seiten)
Service und Unterstützung	UB4Y5E HP 3 Jahre Standard-Austauschservice für Neverstop Laser 1200
	UB4Y2E HP 3 Jahre Austauschservice am nächsten Geschäftstag für Neverstop Laser 1200

## Technische Daten

<b>Modell</b>	HP Neverstop Laser MFP 1201n
<b>Produktnummer</b>	5HG89A
<b>Funktionen</b>	Drucken, Kopieren, Scannen
<b>Bedienfeld</b>	ICON LCD
<b>Drucken</b>	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit	<b>Schwarz (A4, normal):</b> Bis zu 20 Seiten pro Min.;
Ausgabe der ersten Seite	<b>Schwarzweiß (A4, betriebsbereit):</b> Nur 8,5 Sek.; <b>Schwarzweiß (A4, Ruhemodus):</b> Nur 15 Sek.;
Druckauflösung	<b>Schwarzweiß (optimal):</b> Bis zu 600 x 600 x 2 dpi; <b>Technologie:</b> HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 20.000 Seiten DIN A4; <b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen:</b> 250 bis 2.500 Seiten
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart App, HP Smart Task
Standard-Drucksprachen	PCLm5; URF; PWG
Druckbereich	<b>Ränder des Druckbereichs</b> Oben: 2 mm, Unten: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; <b>Maximaler Druckbereich:</b> 216 x 356 mm
Beidseitiger Druck	Manuell (mit Treiberunterstützung)
<b>Kopie</b>	
Kopiergeschwindigkeit	<b>Schwarzweiß (A4):</b> Bis zu 14 Kopien pro Min.
Technische Daten des Kopierers	Anzahl der Kopien; Heller/Dunkler; Optimieren; Papier; <b>Maximale Anzahl Kopien:</b> Bis zu 99 Kopien; <b>Verkleinern/Vergrößern:</b> 25 bis 400 %
<b>Scannen</b>	
Scan-Dateiformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Technische Daten des Scanners	<b>Scannertyp</b> Flachbett; <b>Scantechnologie:</b> D-CIS; <b>Twain-Version:</b> Version 2.1 (Windows 7 oder höher); <b>Maximales Scanformat (Flachbett, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Optische Scanauflösung:</b> Bis zu 600 ppi
Erweiterte Scannerfunktionen	Nein
Scanbereich	<b>Maximales Medienformat (Flachbett):</b> 216 x 297 mm
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256
Prozessorgeschwindigkeit	500 MHz
<b>Konnektivität</b>	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Fast Ethernet 10/100 Base
Wireless	Nein
Funktion für mobiles Drucken <sup>1</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart App; Mopria™ zertifiziert
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/Zeroconf; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS
<b>Festplatte</b>	Keine
<b>Speicher</b>	<b>Standard:</b> 64 MB ; <b>Maximal:</b> 64 MB
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	
Anzahl Papierfächer	<b>Standard:</b> 1 Zufuhrfach ; <b>Maximal:</b> 1 Zufuhrfach
Medientypen	Normalpapier; Schweres Papier; Hartpostpapier; Etikett; Leichtes Papier; Briefumschlag
Medienformat	<b>Benutzerdefiniert (metrisch):</b> 105 x 148,5 mm bis 216 x 356 mm <b>Unterstützt (metrisch):</b> A6; A5; A4; No.10 Umschlag; C5-Umschlag; DL-Umschlag; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm bis 216 x 356 mm

<b>Modell</b>	HP Neverstop Laser MFP 1201n
<b>Produktnummer</b>	5HG89A
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Standardpapierzuführung:</b> 150-Blatt-Papierzuführung <b>Standardausgabe:</b> 100-Blatt-Ausgabefach
<b>Mediengewichte</b>	60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierzuführungskapazität</b>	<b>Fach 1:</b> Blatt: 150; Briefumschläge: 1 <b>Maximal:</b> Bis zu 150 Blatt
<b>Ausgabefachkapazität</b>	<b>Standard:</b> Bis zu 100 Blatt <b>Maximal:</b> Bis zu 100 Blatt
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich; USB-Linux (weitere Informationen unter <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Kompatible Netzwerkbetriebssysteme</b>	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich; USB-Linux (weitere Informationen unter <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich, USB
<b>Mitgelieferte Software</b>	Für Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installer, HP Software-Uninstaller (außer Win8+), HP PCLmS Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Gerätekonfiguration und Software, Online-Benutzerhandbücher, HP Printer Assistant, HP Scan-Treiber, HP Scan-Anwendung, HP Produktverbesserungsstudie; Für Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> oder OS App Source für LaserJet Software weiter)
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
<b>Druckerabmessungen (B x T x H)</b>	<b>Minimal:</b> 380,5 x 293,4 x 287 mm; <b>Maximal:</b> 380,5 x 385 x 521 mm
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	481 x 390 x 421 mm
<b>Druckergewicht</b>	8,73 kg
<b>Paketgewicht</b>	11,2 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	<b>Temperatur:</b> 15 bis 32,5 °C <b>Luftfeuchtigkeit:</b> 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Lagerbedingungen</b>	<b>Temperatur:</b> -20 bis 50 °C
<b>Geräuschpegel</b>	<b>Schallleistungspegel:</b> 65 dB(A) <b>Schalldruckpegel:</b> 51 dB(A)
<b>Stromversorgung<sup>2</sup></b>	<b>Voraussetzungen:</b> 220 V bis 240 V nominal bei +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50 bis 60 Hz nominal bei +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); <b>Energieverbrauch:</b> 338 Watt (beim Drucken), 3,3 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,95 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (manueller Modus aus); <b>Typischer Stromverbrauch (TEC):</b> Blauer Engel: 0,677 kWh/Woche; <b>Netzteiltyp:</b> Internes (integriertes) Netzteil;
<b>Technologie mit Energieersparnis</b>	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
<b>Prüfzeichen</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Ausgabe 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. <b>Entspricht dem Blauen Engel</b> Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
<b>Herkunftsland</b>	Hergestellt in China
<b>Lieferumfang<sup>4</sup></b>	HP Neverstop Laser 1201n Drucker; HP Schwarz Original Bildtrommel vorinstalliert (5.000 Seiten Reichweite, 20.000 Seiten Lebensdauer); Referenzhandbuch; Installationsanleitung; Flyer mit regulatorischen Angaben; Support-Flyer; Garantiefinformationen; Netzkabel; USB-Kabel
<b>Garantie</b>	1 Jahr eingeschränkte Standard-Hardware-Garantie und bis zu 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung unter <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">http://www.hp.com/eu/3yearwarranty</a>

## Fußnoten

<sup>1</sup> Basierend auf einem von HP durchgeführten internen Vergleich der UVP und Kosten pro Seite von HP LaserJet Pro M116/17 und HP LaserJet Pro MFP M29/M30 der gleichen Klasse mit HP 47A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit normaler Reichweite (Stand: März 2019). Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>2</sup> Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Seiten und weiteren Faktoren erheblich abweichen. Durchschnitt basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> HP interne Untersuchung und von HP in Auftrag gegebene, 2018 durchgeführte Studie von Keypoint Intelligence-Buyers Lab. Details unter <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.

<sup>4</sup> Das Toner-Nachfüllset ist nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten. Bitte separat erwerben.

<sup>5</sup> Erfordert den Download der HP Smart App. Details zu den lokalen Druckanforderungen unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bestimmte Funktionen/Software sind/ist nur in englischer Sprache verfügbar.

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> Apple AirPrint – das Mobilgerät muss über AirPrint® verfügen. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 erfordert Google Cloud Print™ Registrierung und ein Google-Konto. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

<sup>3</sup> Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

<sup>4</sup> HP Schwarz Original Laser Bildtrommel (schwarzer Toner für 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten, 20.000 Seiten Lebensdauer der Bildtrommel). Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/uk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA7-6863, April 2020

